

25-06-10

GOF:s enheter

Enheterna är programmerade med följande kodsiffror.

Stora modellen

31--65, 67, 70-75 2 st 100, 3 st clear, 4 st check, 3 st start
och 2 st mål.

56 st + 11 reserv.

Lilla modellen

65, 67 70-85, 87, 88, 90-95, 97, 101-111

1 clear 1check 1 mål

41 st

Omprogrammeras enheten till ny kodsiffra skall enheten
programmeras tillbaka (kodsiffran finns på undersidan)
innan den lämnas tillbaka till GOF.

Vid omprogrammering får endast den gula tejpén användas.
Den är avtagbar och skadar inte ordinarie kodsiffra.

**RENGÖR ENHETERNA INNAN DOM LÄMNAS
TILLBAKA**

1 liten ingen signal

1 liten dålig display